



MODELO PA - 6500Z

CARACTERÍSTICAS

- El micrófono de 4 canales y la entrada de 2 líneas, los agudos y los graves se pueden controlar por separado. MIC1- 4 fuente de alimentación fantasma integrada de 48 V y el interruptor se puede controlar de forma independiente.
- Admite entrada de micrófono remoto de 1 canal, que se puede conectar a hasta 6 micrófonos de zona remota para salida de zona de control remoto.
- Admite interfaz de entrada de señal de audio de alarma de emergencia EMC de 1 canal, con la máxima prioridad.
- Admite interfaz de entrada de audio de teléfono TEL de 1 canal y se puede ajustar el volumen.
- Configure el control remoto de MP3, admita la función de memoria de apagado y la función de grabación de MIC.
- Con el módulo de función MP3, adopte una pantalla LCD, admita la reproducción de varios formatos de archivos en un disco USB, como MP3, WMA, APE, FLAC, WAV y AAC; con tarjeta TF, admite la función Bluetooth del teléfono móvil y puede mostrar nombres de canciones.
- Módulo bluetooth integrado, admite reproducción de música a través del bluetooth del teléfono móvil.
- Módulo sintonizador integrado con puerto de radio FM.
- Admite salida de 6 zonas, salida de voltaje constante de 100 V, el volumen de cada zona se puede ajustar de forma independiente.
- Salida de voltaje constante: 70 V, 100 V, salida de resistencia nominal: 4-16 Ω .
- Admite salida de línea de 1 canal y se puede conectar con un procesador de grabación o refuerzo de sonido.
- Timbre incorporado, tono opcional: 4 tonos y 2 tonos (integrado), generador de alarma.
- Cuando se inicia el generador de alarma incorporado, apague la música de fondo, la salida de 6 zonas se activará automáticamente y se forzará el apagado de la función de volumen de salida máximo.
- Una variedad de luces indicadoras (señal, la parte superior del techo, para proteger el indicador LED)
- Utiliza una estructura de enfriamiento forzado por ventilador, lo que permite que la máquina funcione durante mucho tiempo.
- Hay 5 funciones prioritarias:
 - Prioridad EMC de primer nivel: cuando se ingresa la señal de alarma EMC, todas las fuentes de sonido se apagarán y la salida de partición de 6 canales se abrirá automáticamente.
 - Segundo nivel: TEL/REM MIC anula MIC1-4, LINE1-2 y tono de campana.
 - Tercer nivel: el generador de alarma incorporado anula el sonido de la campana, la salida MIC1-4, LINE1-2, 6 particiones se abrirá automáticamente.
 - Cuarto nivel: anulación del tono de campana incorporado MIC1-4, LINE1-2.
 - Quinto nivel: MIC1 incorporado anula MIC2-4, LINE1-2.
- Admite fuente de alimentación en espera de 24 V, función de conmutación sin retardo, opcional.
- Tiene la función de protección contra fluctuaciones de energía, protección contra sobretensión y protección contra subtenión.

DESCRIPCIÓN

- Amplificador de potencia mezclador multifunción de 6 zonas, adecuado para lugares interiores pequeños y medianos, como supermercados pequeños y medianos, centros comerciales, cafeterías informales y otros lugares interiores pequeños y medianos para reproducción de música de fondo y pequeños y medianos. reproducción de música de fondo.



ESPECIFICACIONES

MODELO		PA - 6500 Z
Sección de amplificador (Carga de salida de 100 V)	Potencia de salida nominal (THD 1%)	500W
	Salida de zona de altavoz 1-6	85W MAX.
Sección de entrada de micrófono (Micrófono 1-4 In@1KHz)	Sensibilidad/impedancia de entrada	5mV 600Ω/350mV 10KΩ BAL
	Relación S/N	Mejor que 75dB
	Respuesta de frecuencia (±3dB)	80Hz~16KHz
	Control de tono (Graves: 10 Hz, agudos: 10 kHz)	±10dB
	Alimentación fantasma	+ 48V
Sección de entrada de línea (Micrófono 1-2 In@1KHz)	Sensibilidad / Impedancia de entrada	350mV/47KΩ
	S/N	Mejor que 80dB
	Respuesta de frecuencia (±3dB)	80Hz~16KHz
	Control de tono (Graves: 100Hz, agudos: 10KHz)	±10dB
Entrada de audio telefónico	Sensibilidad / Impedancia de entrada	0.775V/10KΩ
	S/N	Mejor que 75dB
	Respuesta de frecuencia (±3dB)	80Hz~16KHz
Entrada de audio EMC	Sensibilidad / Impedancia de entrada	0.775V/10KΩ
	S/N	Mejor que 75dB
	Respuesta de frecuencia (±3dB)	80Hz~16KHz
Salida de preamplificador (micrófono 1~4, línea 1~2, entrada de teléfono, entrada remota)		1V/600Ω
Sensibilidad/impedancia del micrófono remoto		775mV/10KΩ
THD	Menos del 0,1 % a 1 KHz, 1/3 de la potencia nominal	
Fuente de alimentación	~110V/60Hz o ~230V/50Hz y 24V CC	
Consumo de energía	750W	
Peso	9.0 Kilos	
Dimensiones	484x310x88 mm	