

Mezclador/Amplificador de megafonía de 1 canal NQ-PA120, NQ-PA240, NQ-PA600	
Descripción Modelos de 120/240/600 Vatios, cada uno con las mismas características para proporcionar potencia y rendimiento sin importar las dimensiones de la aplicación. La serie Nyquist Mezclador/Amplificador de megafonía de 1 canal (MAM) de Bogen ofrece un rendimiento rentable para instalaciones de sonido comercial y está diseñada para cumplir con los rigurosos requisitos de los sofisticados sistemas de sonido actual. Proporciona una flexibilidad y versatilidad sin precedentes sin necesidad de módulos adicionales. Incluye un DSP de audio profesional integrado para un procesamiento de señal extenso y completo, lo que permite a los usuarios administrar y mezclar múltiples canales de entrada de audio con facilidad. La señal de audio mezclada puede ser dirigida a la salida o salida de línea del altavoz MAM o transmitirse a través de la red Nyquist, donde se puede utilizar para la distribución de audio a una o más zonas. Los NQ-Paxxx ahora son capaces de operar de forma independiente que permite el uso de estos para aplicaciones VoIP, como un punto final SIP para convertirse en un mezclador/amplificador de perifoneo para un sistema telefónico PBX/VoIP existente; o un mezclador/amplificador de perifoneo en un sistema telefónico PBX/analógico existente. Además, los amplificadores NQ-Paxxx pueden funcionar independientemente en aplicaciones de audio donde se necesite un amplificador en red para el control remoto	Características 4 entradas de MIC/Línea • Entradas CH1-CH4 balanceadas/no balanceadas configuradas vía 2 XLR y 4 conectores de terminales de tornillo • CH4 puede ser configurado para el uso en aplicaciones de <i>Mic Push-to-talk</i> • Entradas Mic pueden ser configuradas para el uso de potencia <i>Phantom</i> cuando sea necesario. Control DSP basado en web • Ecualizador gráfico de 16 canales • Señal presente y Monitoreo de clipeo • Filtros ajustables de Paso alto, Paso bajo, Paso de banda • Salida de ruido • Compresor/Limitador • Ecualizador paramétrico • Limitador de retardo/pico • Ajustes de parlantes/Limitador RMS/Estado • Operación independiente • Compatibilidad con puntos finales SIP independientes • Salida de 8Ohm/70V; Salida de línea balanceada de 600Ohm • Entrada de audio con base en la red de Nyquist (perifoneo, distribución de audio)

de volumen, mezcla y DSP desde un dispositivo habilitado para navegador web. Los MAM de Nyquist utilizan lo último en la tecnología de amplificador de Clase D y proporcionan una calidad sonora sin precedentes, una fiabilidad excepcional y una salida de calor reducida para una mayor eficiencia operativa. Los mezcladores/amplificadores NQ-Paxxx se adaptan a una amplia gama de aplicaciones de audio comercial que requieren perifoneo multi-zona y/o distribución de música de fondo en negocios, restaurantes, plantas industriales, etc.	• La señal mezclada puede ser enviada hacia línea o salida de parlante o vía la red de Nyquist • Dimensiones: Ancho: 20.30cm; Prof.: 21.8cm Alto: 4.3cm o 5.08cm con patas de goma. • Montaje en pared o gabinete https://camposonoro.pe/web/wp-content/uploads/2022/09/4-ESPECIFICACIONES-PAxxx.pdf
--	---